



INFRAROTSCH EINWERFER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Infrarotscheinwerfer mit Dämmerungsschalter im Wetterschutzgehäuse bietet eine effektive Methode an um einen Bereich in dem lichtempfindliche Schwarz/weiss Kameras oder Nacht-Farbkameras in der Dunkelheit aufnehmen. (Normale Farbkameras funktionieren nicht mit dem Scheinwerfer). Ideal zum unauffälligen Betrachten von Objekten bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Spezifikationen

Austrittswinkel	15°
Reichweite	60m
IR-LED - Kanäle	9
Wellenlänge	850 nm
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Relative Luftfeuchte	10% - 95%
Helligkeitssensor	Mit Infrarotfilter in Aluminium Hitzeabschirmung
LED Lifetime	etwa 20,000 Stunden (kann durch Umgebungsbedingungen variieren)
Ein-/Ausschalten	Automatisch, mit Helligkeitssensor
Stromaufnahme	550mA
Eingangsspannung	DC12V (+/- 10%)
Abmessungen	69(b) x 69(h) x 115(t)mm
Gewicht	etwa 600g
IP-Schutzgrad	67

- Das Gerät verfügt über einen Lichtsensor und eine Einschaltautomatik. Wenn das Umgebungslicht zu schwach wird (2LUX +/- 15%) aktiviert sich der Infrarotscheinwerfer von selbst.
- Diese Einheit ist für den Innen- und Aussenbereich geeignet. (siehe IP-Schutzgrad)
- Versichern Sie sich, dass die Schwarz/Weiss oder Tag&Nacht Kamera in dem Wellenlängenbereich des Scheinwerfers empfindlich ist, und dass die Beleuchtung der Kamera unter 0,5 Lux ist.
- Wird Bewegungserkennung verwendet, sollten Kamera und Scheinwerfer etwa 3m voneinander entfernt aufgestellt werden, um eine Auslösung durch Insekten zu verhindern.
- Im Betrieb kann das Gerät sehr heiss werden, deshalb nicht in der Nähe von entflammbar Materialien betreiben. Beim Berühren des heissen Geräts können Sie sich verbrennen.

Vorbehaltlich technischer Änderungen und Fehler.