

Eigensichere Sirene mit Blinklicht für den Innenbereich



Installationsanleitung



SSAM INTERNATIONAL

Die ganze Welt der Sicherheit unter www.ssam.com

Copyright by SSAM International V [20080804](http://www.ssam.com)

Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät darf nur von konzessionierten Fachrichtern installiert werden. Beachten Sie die örtlich gültigen Elektro- Installationsvorschriften. SSAM räumt eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Kaufdatum ein. Bitte beachten Sie die Einhaltung der lokal geltenden Arbeitsschutzvorschriften (z.B. Gehörschutz bei Installation einer Sirene)!

Einleitung:

Die **AGSIHQ*DOGE** ist eine leistungsstarke, formschöne Innensirene, mit Sabotage- und Abrisschutz. Durch den integrierten Akku ist auch ein Betrieb bei Netzausfall möglich (Im Lieferumfang enthalten). Der Startimpuls am Steuereingang kann positiv oder negativ, anliegend oder abfallend gewählt werden. Weiters kann zwischen 4 verschiedenen Sirenentönen gewählt werden.

Technische Spezifikationen

- Eigensicher: Spannungsunabhängig durch integrierten Akku.
- Sabotageschutz: Sabotageschalter für Deckel- und Wandabrisskontakt.
- Auslösung durch positive/negative, anwesende oder fehlende Spannung.
- Schalldruck: 90dB auf 3Meter
- Temperaturbereich: -25°C ~ +50°C
- Geregelte Betriebsspannung: 13,8 VDC (10 bis 16VDC)
- max. Strom (im Alarmfall): 200mA / „Standby“ Strom: 35 mA
- Abmessungen (BxHxT): 53x155x100 mm

Dip-Switch-Schalter

Dip Schalter		Beschreibung	Werkseinstellung
1	AUS	Alarমেingang (Klemmen 4 und 5) löst Sirene und LEDs aus	EIN
	EIN	Alarমেingang (Klemmen 4 und 5) lösen nur Sirene aus	
2	AUS	Spannung am Steuereingang positiv	AUS
	EIN	Spannung am Steuereingang negativ	
3	AUS	Spannung am Steuereingang fällt ab	AUS (IMQ zertifiziert)
	EIN	Spannung am Steuereingang liegt an	
4	AUS	Zweitonsignal bei Alarমেingang Klemme 5	EIN
		Dreitonsignal bei Alarমেingang Klemme 4	
	EIN	Intermittenzton bei Alarমেingang Klemme 5 (IMQ zertifiziert)	
		Dauerton bei Alarমেingang Klemme 4	
5	AUS	Sirenen Zeit 5 Minuten	AUS (IMQ zertifiziert)
	EIN	Sirenen Zeit unendlich	

Voralarmsignal

Um einen leisen Voralarmton zu erzeugen muss während am Alarমেingang die Auslösespannung abfällt bzw. anliegt an der Klemme 3 ein negatives Potential anliegen.

Status LED

Um zum Beispiel den System Status der Alarmzentrale zu Signalisieren kann mittels der Klemme 3 die Status LED aktiviert werden.

Klemmenbelegung

- | | |
|--------|--|
| 1 | Blinklicht-Steuerung (LEDs DL2 u. DL3) |
| 2 | LED-Steuerung (LED DL1) |
| 3 | Voralarm Steuereingang |
| 4 | Alarমেingang Ton 1 |
| 5 | Alarমেingang Ton 2 |
| 6 | Betriebsspannung + |
| 7 | Betriebsspannung - |
| TAMPER | Sabotageausgang |



